

A Caixa Amplificada CXHC oferece um conceito inovador de dupla função podendo ser utilizada em casa como caixa de som portátil 110V/220V ou em carros como caixa de Sub Grave ou caixa trio em 12V entrada de audio via RCA (alta impedância) e via FIO (baixa impedância) Sistema de reprodução de audio integrado com Bluetooth,USB (Pendrive), SD Card e Auxiliar P2

Amplificador digital com potência de 1200watts PMPO

300 watts RMS de altíssima eficiência e baixo consumo que proporciona ótimo qualidade de audio

POTENCIA DE RMS TOTAL	300 WATTS
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA SENOIDAL TRIO (THD 0.01%).....	DE 20 Hz A 20 KHz (-3dB)
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA SENOIDAL SUB (THD 0.01%).....	DE 20 Hz A 100Hz (-3dB)
ALTO FALANTE 12" BOBINA SIMPLES	200 WATTS
DRIVE.....	50 WATTS
TWEETER.....	50 WATTS
AMPLIFICADOR DIGITAL	300 WATTS
CAIXA.....	MADEIRA MDF
DISTORÇÃO MÁXIMA DE SAÍDA (THD).....	0.01%
PROTEÇÃO DE TEMPERATURA	80 C
CONSUMO MAXIMO	20A
TENSÃO DE OPERAÇÃO (VOLTAGEM DE ENTRADA DE FUNCIONAMENTO).....	10Vcc A 15Vcc
TENSÃO DE PROTEÇÃO (VOLTAGEM DE ENTRADA LIMITE).....	8.0Vcc A 16Vcc
SENSIBILIDADE DE ENTRADA RCA	
(SINAL DE ÁUDIO NECESSÁRIO PARA OBTER POTENCIA MÁXIMA).....	0.5Vrms A 5Vrms
MEDIDAS.....	ALTURA 360.0mm /LARGURA 550.0mm/PROFUNDIDADE 390.0mm
PESO	13.500Kg

-FUSÍVEL SOMENTE DE 20A

-FUSÍVEL PRÓXIMO A BATERIA (MAXIMO DE 30cm) DE 30A

-CABOS DE ALIMENTAÇÃO DE 2,5mm OU 12 AWG TANTO PARA POSITIVO COMO PARA NEGATIVO LIGADOS DIRETAMENTE DA BATERIA

-ENTRADA DE ÁUDIO CABOS COAXIAIS (RCA) DE BOA QUALIDADE E COM ISOLAÇÃO

-NÃO PASSAR OS CABOS DE ENTRADA DE AUDIO JUNTO COM OS CABOS DE ALIMENTAÇÃO
NAO OBSTRUIR O DUTO DE AR NEM O ALTO FALANTE

UTILIZAR APENAS UM TIPO DE ENTRADA DE AUDIO NUNCA LIGAR AS DUAS SIMULTANEAMENTE

FIO DE REMOTO (AZUL) USAR SOMENTE QUANDO A ENTRADA DE AUDIO FOR RCA

ENTRADA DE AUDIO VIA FIO NAO NECESSITA DE FIO REMOTO O ACIONAMENTO É AUTOMATICO



**UTILIZE CORRETAMENTE O AJUSTE DE GANHO INDIVIDUAL PARA SUB WOOFER E DRIVE/TWEETER
EVITE DISTORÇÕES PARA NÃO DANIFICAR O EQUIPAMENTO PERMITE UMA VIDA UTIL MAIOR .
GANHO NÃO É VOLUME, COLOCAR O GANHO NO MÁXIMO NÃO VAI DAR MAIS POTENCIA NO SOM**

